



Batería de alta tensión	Conector/cable de conexión: Los conectores/cables de conexión de alta y baja tensión deberán estar firmes y libres de aflojamiento, y las superficies deberán estar libres de daños; Los núcleos conductores de cobre de conectores/cables de conexión de alta y baja tensión estarán libres de fenómenos como quemaduras, picaduras corrosivas, oxidación, deformación, falta de torque y	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	
	interruptor de mantenimiento. Estará libre de deformaciones y arañazos, y su interior deberá estar limpio y libre de materias extrañas. Los anillos de sellado estarán libres de envejecimiento y deformación y se instalarán firmemente sin aflojar.	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Válvula de equilibrio de presión de aire: Debe ser firme y libre de daños.	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Revisión computarizado, evaluación y estado de salud de la batería de alto voltaje.				I.V		I.V		I.V		I.V		I.V		I.V	
	El valor de resistencia de aislamiento, la función de comunicación BMS, el relé, la consistencia de la celda de la batería y si existen avisos encendidos en el panel de instrumentos	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
Horas de mano de obra		1,3	1,3	1,3	2	1,5	2	1,5	3,8	1,5	2	1,5	3,8	1,5	2	
Costo mano de obra (Dolares americanos)		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80,00	\$60,00	\$80,00	\$60,00	\$152,00	\$60,00	\$80,00	\$60,00	\$152,00	\$60,00	\$80,00	

